



MEDER Funk GmbH
Robert-Bosch-Straße 4
78224 Singen / Htwl.
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7731 83 99 - 0
Telefax: +49 (0) 7731 83 99 - 30
info@meder-funk.de
www.meder-funk.de

MEDER TourGuide
UHF-Technik – Führungsfunk- und Dolmetschanlage



TourGuide Sender

- 30 Kanäle
- Regelbare Mikrofonempfindlichkeit
- Batterie- oder Akkubetrieb (Mignon AA)
- Digitale Zustandsanzeige
- Anschlussbuchse für externe Mikrofone oder Tonquellen
- Kanalferneinstellung zur Empfängersteuerung per Infrarot



TourGuide Empfänger

- 30 Kanäle
- Batterie- oder Akkubetrieb (Mignon AA)
- Digitale Zustandsanzeige
- Tastensperre einstellbar
- Kombibuchse zum Ein-/Ausschalten mittels Hörer
- Kanalferneinstellung per Infrarot durch den Sender

Zubehör



Ohrhörer
Hygienischer Einohrhörer mit besonders hohem Tragekomfort
Leichtgewicht: nur ca. 15 g



Transport- und Aufbewahrungskoffer
Für 20 oder 40 Geräte inklusive Zubehör



Headsetmikrofon
Geräuschkompensierendes Mikrofon mit Anschluss-Stecker für **TourGuide** – für den „Händefrei-Betrieb“



Ladestation
Im stapelbaren Tischgehäuse mit 19“ Einschubfächern für 10 bis 40 Empfänger und bis zu max. 4 Sender



Lärmschutzhörer
Einsatz in extremen Lärmbereichen



Ladeschrank
im rollbaren 19“ Schrank mit verschließbarer Glastür für bis zu 200 Geräte

Eigenschaften

Brillante Übertragungsqualität

- Keine Störungen – kein Rauschen

Mehrsprachige Tagungen und Konferenzen

- 30 Kanäle gleichzeitig nutzbar

Gruppenführungen bei hohen Lärmpegeln

- Extrem geräuschkompensierende Mikrofone

Ausstellungen, Messen und Museen

- Flüstermikrofon, Empfindlichkeit regelbar

Gelegentliche oder regelmäßige Nutzung

- Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb (Mignon AA)
- Standardbatterien/Akkus

Geringer Wartungsaufwand

- Hygienischer Bügelohrhörer
- 5 Jahre Werksgarantie

Benutzerfreundlich

- Hoher Tragekomfort
- Einfache Bedienung
- Tastensperre einstellbar
- Kanalferneinstellung



Technische Daten

	TourGuide Sender	TourGuide Empfänger
Zulassung	EG-Zulassung	EG-Zulassung
Frequenzbereich	von 860 bis 865 MHz	von 860 bis 865 MHz
Einstellungen	digital	digital
Stromversorgung	Batterien/Akkus, 2 Stk. LR6 (Mignon AA)	Batterien/Akkus, 2 Stk. LR6 (Mignon AA)
Antenne	Integriert	Integriert
Anschlüsse	Anschlussbuchse für externe Mikrofone oder Tonquellen	Kombibuchse zum Ein-/Ausschalten mittels Hörer
Batteriestandzeit	Bis zu 35 Stunden, digitale Zustandsanzeige	Bis zu 35 Stunden, digitale Zustandsanzeige
Hörer		Hygienischer Einohrhörer; es können handelsübliche Kopfhörer mit einer Impedanz von 8 bis 32 Ohm verwendet werden
Sendeleistung	Ca. 10 mW ERP	
Reichweite	Bis zu ca. 200 m (ortsabhängig)	
Mikrofon	Integriertes Electretmikrofon mit umschaltbarer Empfindlichkeit	
Abmessungen	168 x 42 x 25 mm, 144 g	138 x 42 x 25 mm, 78 g

Auf Wunsch fertigen wir Ihre Anlage mit individueller Ausstattung (z. B. mit Ihrem Firmenlogo) an.
Weitere Informationen finden Sie unter www.meder-funk.de