



**MEDER Funk GmbH**  
Robert-Bosch-Straße 4  
78224 Singen / Htwl.  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7731 83 99 - 0  
Telefax: +49 (0) 7731 83 99 - 30  
info@meder-funk.de  
www.meder-funk.de

**MEDER TourGuide**

UHF-Technik – Führungsfunk- und Dolmetschanlage



## TourGuide Sender

- 30 Kanäle
- Regelbare Mikrofonempfindlichkeit
- Batterie- oder Akkubetrieb (Mignon AA)
- Digitale Zustandsanzeige
- Anschlussbuchse für externe Mikrofone oder Tonquellen
- Kanalferneinstellung zur Empfängersteuerung per Infrarot



## TourGuide Empfänger

- 30 Kanäle
- Batterie- oder Akkubetrieb (Mignon AA)
- Digitale Zustandsanzeige
- Tastensperre einstellbar
- Kombibuchse zum Ein-/Ausschalten mittels Hörer
- Kanalferneinstellung per Infrarot durch den Sender

### Zubehör



**Ohrhörer**  
Hygienischer Einohrhörer mit besonders hohem Tragekomfort  
Leichtgewicht: nur ca. 15 g



**Transport- und Aufbewahrungskoffer**  
Für 20 oder 40 Geräte inklusive Zubehör



**Headsetmikrofon**  
Geräuschkompensierendes Mikrofon mit Anschluss-Stecker für **TourGuide** – für den „Händefrei-Betrieb“



**Ladestation**  
Im stapelbaren Tischgehäuse mit 19“ Einschubfächern für 10 bis 40 Empfänger und bis zu max. 4 Sender



**Lärmschutzhörer**  
Einsatz in extremen Lärmbereichen



**Ladeschrank**  
im rollbaren 19“ Schrank mit verschließbarer Glastür für bis zu 200 Geräte

### Eigenschaften

**Brillante Übertragungsqualität**

- Keine Störungen – kein Rauschen

**Mehrsprachige Tagungen und Konferenzen**

- 30 Kanäle gleichzeitig nutzbar

**Gruppenführungen bei hohen Lärmpegeln**

- Extrem geräuschkompensierende Mikrofone

**Ausstellungen, Messen und Museen**

- Flüstermikrofon, Empfindlichkeit regelbar

**Gelegentliche oder regelmäßige Nutzung**

- Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb (Mignon AA)
- Standardbatterien/Akkus

**Geringer Wartungsaufwand**

- Hygienischer Bügelohrhörer
- 5 Jahre Werksgarantie

**Benutzerfreundlich**

- Hoher Tragekomfort
- Einfache Bedienung
- Tastensperre einstellbar
- Kanalferneinstellung



### Technische Daten

	TourGuide Sender	TourGuide Empfänger
<b>Zulassung</b>	EG-Zulassung	EG-Zulassung
<b>Frequenzbereich</b>	von 860 bis 865 MHz	von 860 bis 865 MHz
<b>Einstellungen</b>	digital	digital
<b>Stromversorgung</b>	Batterien/Akkus, 2 Stk. LR6 (Mignon AA)	Batterien/Akkus, 2 Stk. LR6 (Mignon AA)
<b>Antenne</b>	Integriert	Integriert
<b>Anschlüsse</b>	Anschlussbuchse für externe Mikrofone oder Tonquellen	Kombibuchse zum Ein-/Ausschalten mittels Hörer
<b>Batteriestandzeit</b>	Bis zu 35 Stunden, digitale Zustandsanzeige	Bis zu 35 Stunden, digitale Zustandsanzeige
<b>Hörer</b>		Hygienischer Einohrhörer; es können handelsübliche Kopfhörer mit einer Impedanz von 8 bis 32 Ohm verwendet werden
<b>Sendeleistung</b>	Ca. 10 mW ERP	
<b>Reichweite</b>	Bis zu ca. 200 m (ortsabhängig)	
<b>Mikrofon</b>	Integriertes Electretmikrofon mit umschaltbarer Empfindlichkeit	
<b>Abmessungen</b>	168 x 42 x 25 mm, 144 g	138 x 42 x 25 mm, 78 g

Auf Wunsch fertigen wir Ihre Anlage mit individueller Ausstattung (z. B. mit Ihrem Firmenlogo) an.  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.meder-funk.de](http://www.meder-funk.de)